

Resistor dengan 4 gelang warna



Coklat, Hitam, Jingga, Emas = 10 000 ±5%  
Atau 10 Kilo Ohm, toleransi ±5%

Angka pertama

- 1 Coklat
- 2 Merah
- 3 Jingga
- 4 Kuning
- 5 Hijau
- 6 Biru
- 7 Ungu
- 8 Abu ab
- 9 Putih

Angka ke dua

- 0 Hitam
- 1 Coklat
- 2 Merah
- 3 Jingga
- 4 Kuning
- 5 Hijau
- 6 Biru
- 7 Ungu
- 8 Abu abu
- 9 Putih

Banyaknya Nol

- 0 Hitam
- 1 Coklat
- 2 Merah
- 3 Jingga
- 4 Kuning
- 5 Hijau
- 6 Biru

Besaran toleransi

- ±1% Coklat
- ±2% Merah
- ±5% Emas
- ±10% Perak